



BESCHREIBUNG

Der Q567 DAB+ DVB Transcoder ist die Lösung für die Konvertierung von DAB-Signalen in digitale Audioströme.

Er ermöglicht es, bis zu 8 DAB-Sender in einen DVB-kompatiblen MPEG-2-Transportstrom zu wandeln.

Die Ausgabe erfolgt über IP (Ethernet) oder DVB-ASI.

Damit erhalten Sie die perfekte Lösung, um lokale DAB-Sender in Ihr digitales Kabelnetz zu integrieren.

Viele unserer Kunden nutzen das Gerät, um den Betrieb von entfernten oder extern betriebenen DAB-Sendestationen über IP zu überwachen.

Qbits jahrelange Erfahrung beim Transport und der Verarbeitung von Audiosignalen ermöglicht es uns, auf unserer bewährten und zuverlässigen Plattform aufzusetzen.

Höchste Verarbeitungs- und Signalqualität sind für Qbit selbstverständlich.

Geringer Stromverbrauch, die kompakte Bauform im Industrie-Standardmaß (19", 1 HE) ohne den Einsatz von Lüftern integrieren das Gerät problemlos in Ihre Umgebung.

Um das Gerät auf Ihren Bedarf anzupassen, stehen verschiedene Bestelloptionen zur Verfügung.

BEDIENUNG

Der Qbit Q567 DAB+ DVB Transoder ist bequem über die integrierte Web-Oberfläche mit allen gängigen Browsern konfigurierbar.

Die Überwachung und Steuerung ist ebenfalls per SNMP möglich. Über die Bedientasten sowie das grafische LC-Display an der Gerätefront lassen sich Grundeinstellungen vornehmen und der aktuelle Status überwachen.

DIGITALE SIGNALZUFÜHRUNG LOKALER
DAB-RADIO-SENDER ZUM HEADEND

MONITORING VON DAB-SENDESTATIONEN

Q567 DAB+ DVB TRANSCODER

FUNKTIONEN

Funktionen:

- Transcoding von 4 / 8 DAB-Sendern in DVB-konformen Transportstrom
- verschiedene Kompressionsalgorithmen
 - MPEG 1 Layer II
 - AAC
- Kompressions-Algorithmus pro DAB-Sender einstellbar
- Unterstützung aller Bitraten gemäß der entsprechenden Standards
- 32kHz, 48 kHz Samplingrate
- Konvertierung von Ancillary Daten (PAD) nach UECP

ANWENDUNG

- Zuführung von DAB-Sendern in digitale Kabelnetze
- Überwachung von entfernten Sendern über IP

DIGITALE SIGNALZUFÜHRUNG LOKALER
DAB-RADIO-SENDER ZUM HEADEND

MONITORING VON DAB-SENDESTATIONEN

TECHNISCHE DATEN

DAB-Empfänger:

- 4/8 DAB-Kanäle (ein F-Antenneneingang pro Kanal)

Algorithmen:

- MPEG-1/2 Layer II (ISO/IEC 1172-3, 13818-3)
- MPEG-2 AAC (ISO/IEC 13818-7)
- MPEG-4 AAC LC, AAC LD, HE-AAC, HE-AAC V2 (ISO/IEC 14496-3)

Bitrate:

- Alle Bitraten gemäß den definierten Standards für die zugehörigen Algorithmen

Sampling Rate:

- 32kHz, 48 kHz

Ancillary Data:

- Transport von Ancillary Daten über UECP im MPEG-2 Transportstrom
„Program Associated Data“ (PAD: DL, DL+) werden aus dem DAB(+)-Signal extrahiert und nach UECP konvertiert. Die UECP-Daten können dann in MPEG Audio-Daten eingebettet werden oder als Private Stream innerhalb des MPEG-2-Transportstroms transportiert werden

Transportprotokolle:

- über IP:
Ausgabe von DVB MPEG-2 Transportströmen inklusive Service-Informationen entsprechend der ETSI EN 300 468, konform mit dem „Pro-MPEG Code of Practice #3 release 2“ (FEC optional, s.u.)
- Transport per RTP (über UDP), reines UDP ist möglich
- FEC (Pro-MPEG compliant)
- über ASI:
Ausgabe von DVB MPEG-2 Transportströmen inklusive Service-Informationen entsprechend der ETSI EN 300 468

Legende: ● Standard ○ Optionen

Netzwerkschnittstellen:

- 2 separate Ethernet-Schnittstellen (IEEE 802.3, RJ45, 10/100 Mbit/s)
 - Daten (Transportstrom über IP)
 - Steuerung (Web-Oberfläche, SNMP und Ancillary Daten)
- DVB-ASI Ausgang (EN 50083-9)

Systemkonfiguration, Steuerung und Überwachung:

- per Ethernet über Internet-Browser
- per Ethernet über SNMP
- per Bedientasten an der Gerätefront

Spannungsversorgung:

- integriertes Schaltnetzteil, Eingangsspannung: 100 bis 240 V +/-10%, 50 bis 60 Hz
- -48V-DC-Netzteil
- Leistungsaufnahme: 30W
- redundantes Netzteil
Das optionale redundante Netzteil sichert den Betrieb und bringt folgende Funktionen:
 - Messung der Netzteilspannung, die Werte sind per SNMP und im HTTP-Interface einsehbar
 - Bei Ausfall wird ein SNMP Trap generiert
 - Es erfolgt ein automatisches Umschalten im Fall eines Stromausfalls/Netzteilausfalls

Gehäuse:

- Maße: 19 Zoll, 1 Höheneinheit, Rack-Einbau-Gehäuse (483mm x 360mm x 44mm)
- Gewicht: 4,5 kg

Umgebung:

- Lagertemperatur: -20°C bis 70°C
- rel. Luftfeuchtigkeit: 20% bis 90%, keine Betauung

Q567 DAB+ DVB TRANSCODER

BESTELLOPTIONEN

Q567 DAB+ DVB TRANSCODER

Q567 DAB 4	Transcoder mit 4 DAB-Eingängen
Q567 DAB 8	Transcoder mit 8 DAB-Eingängen

VERWANDTE PRODUKTE

Q561 IP Audio Encoder

Q565 FM DVB Transcoder

SUPPORTOPTIONEN

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte. Daher gewähren wir Ihnen 2 Jahre Garantie ohne Kompromisse und bieten Ihnen günstige Anschlussverträge für die Zeit danach.

Für optimalen Support und Softwareupdates erhalten Sie von uns kostengünstige Supportangebote.

- 2 Jahre Hardware-Garantie
- Hardware-Garantieverlängerungen bis max. 10 Jahre
- Servicevertrag Basis (Updates, E-Mail-Support)
- Servicevertrag Erweitert (Updates, E-Mail- und Telefonsupport, Austauschgeräte etc.)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Version 08.11.21 © Qbit GmbH



Stegwiesenstraße 34
76646 Bruchsal

Telefon: +49 (7251) 931 93-0
Fax: +49 (7251) 931 93-93

E-Mail: info@qbit.de
Internet: www.qbit.de